

本製品をデスクトップ PC の PCI Expressx1 スロットへ接続する事で RS232C (シリアル COM) ポートを 2 つ増設する事ができます。

- ・プラグアンドプレイ
- ・自動 IRQ



RS232C(COMポート) ピン配列情報

12345



6789

- | | |
|--------|--------|
| 1: DCD | 6: DSR |
| 2: RxD | 7: RTS |
| 3: TxD | 8: CTS |
| 4: DTR | 9: RI |
| 5: SG | |

ロープロファイル対応 (ハーフハイト)



省スペース型 PC にも対応したブラケットを付属。
プラスドライバ、六角ネジ取外し工具が必要になります。

MOSCHIP9922 コントローラー



定評ある MOSCHIP コントローラー搭載。
当社では 2009 年から多くのお客様にご利用頂いている IC です。

PCI Express x1



X1 形状



X4 形状



X8 形状



X16 形状

汎用性が高いx1形状モデル。

マザーボード搭載の
PCI Expressx1~x16形状
に対応します。

製品名	E2SL
製品型番	SD-PE9901-2SL (Rev.B)
インターフェース	RS232C(D-Sub9ピン オス形状)×2ポート
シリアルコントローラ	16C550互換UART相当
対応通信速度	150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 bps
搭載チップ	MOSCHIP MCS9922
接続スロット	PCI Express x1 (1レーン)
対応OS	Windows11 / 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 [各64bit対応]
基板サイズ	54.4×56.6mm(コネクタ、突起部分を含まず)
同梱内容	ボード本体、ロープロファイル用ブラケット×2本、ドライバCD、取扱説明書



1 年間保証

製品型番 SD-PE9901-2SL(B) **2129**



JANCODE 4 580127 692129

メーカー	JAN CODE	型番	商品名	上代 (税別)
AREA RED	4580127692129	SD-PE9901-2SL(REV.B)	E2SL	¥6,900-

